



**ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ
РОЗЖИГА НЕПОСТОЯННОГО
ДЕЙСТВИЯ**

СЕРИЯ ТС....А.



СЕРИЯ ТД....А.



ОПИСАНИЕ

Эти трансформаторы розжига отличаются крайне компактными габаритными размерами. Они используются в газовых горелках, горелках на легких и тяжелых видах жидкого топлива как в бытовых и коммерческих, так и в промышленных установках. Принцип работы основан на высокочастотном электронном генераторе; напряжение, производимое им, повышается благодаря использованию трансформатора с ферритным ядром, достигая выходных значений до 15кВ. Все типы трансформаторов могут поставляться с фильтром для снижения уровня электромагнитных помех. В этом случае электронные трансформаторы соответствуют требованиям директивы 2004/108/ЕС без использования дополнительных внешних фильтров. Трансформаторы этих серий также имеют версии для постоянной работы (100% рабочий цикл). Более подробную информацию о них можно найти в соответствующих описаниях (ТС....S. и ТД....S.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основные характеристики этой серии трансформаторов:
- **Возможность поставки со встроенным ЕМС-фильтром;**
 - Малый вес и компактные размеры;
 - Высокая эффективность и мощность розжига;
 - Низкое энергопотребление;
 - Одно- или двухконтактный выход высокого напряжения;
 - Различные крепежные и соединительные системы;
 - Встроенная защита от короткого замыкания;
 - **В газовых и жидкотопливных горелках безопасность трансформаторов розжига зависит от контроллера.**

РАЗРЕШЕНИЯ

- Трансформаторы отвечают требованиям директивы "Low Voltage Directive (LVD) 73/23/ЕЕС", т.к. имеют разрешение **IMQ** в соответствии со стандартами EN 61558-1:1997 + A1:1998 + A11:2003 и EN 61558-2-3:2000.

Тип	Напряжение	№ Сертификата 
ТС1...А. ТД1...А.	220-240 В 50/60 Гц	CA04.03569
	110-120 В 50/60 Гц	CA04.03824
ТС2...А. ТД2...А.	220-240 В 50/60 Гц	CA04.03570
	110-120 В 50/60 Гц	CA04.03823

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	TC1...A - TC1...AF TD1...A - TD1...AF		TC2...A - TC2...AF TD2...A - TD2...AF	
	110-120	220-240	110-120	220-240
Количество контактов	1		2	
Пик выходное напряжение кВ (1)	15		2x12	
Номинальное выходное напряжение кВ (4)	5.9 8 (версии UL)	8	2 x (2.9 ÷ 3.4) 2 x 5 (версии UL)	2 x (3.8 ÷ 4.3)
Пик. ток мА (2)	45		55	
Номинальный ток мА (2)	20	25	27	30
Частота вых. напряжения кГц (1)	6		6	
Частота вых. напряжения кГц (2)	10		10	
Энергопотребление ВА (3)	45		55	

- (1) Холостой ход, 30 пФ.
(2) Короткое замыкание.
(3) Искровое расстояние 10мм.
(4) Холостой ход.

- Напряжение питания: 220-240 В 50/60 Гц
По запросу: 110-120 В 50/60 Гц
- Рабочий цикл : версии IMQ : 50 % за 2 минуты
версии UL : 20 % за 2 минуты
- Рабочая температура: -10 ... +60 °C
- Защита: IP00
- Рекомендованное расстояние между электродами (искровое расстояние): 3÷5мм
- Макс. длина кабеля розжига: 1.5 м
- Стандартная длина кабеля питания: 560 мм
- Вес: Серии TC около 420 гр.
Серии TD около 360 гр.

КОНСТРУКЦИЯ

Принцип работы основанный на использовании высокочастотного электронного генератора позволил создать устройство компактных габаритов и малого веса, но с высокой мощностью розжига.
Электронная схема и трансформатор с ферритным ядром обработаны специальным составом, обладающим высокой теплопроводностью и специальным коэффициентом расширения, который обеспечивает защиту от температурных колебаний и перегрузок, вызываемых продолжительной работой.
Встроенный варистор защищает устройство от возможных скачков напряжения в сети питания.
Данные трансформаторы поставляются в разных исполнениях: с различным количеством и положением контактов, типами соединений высокого напряжения и кабеля питания, с/без EMC (электромагнитный) фильтра. См. схему ниже:

ТС/ТD Х Х Х Х А Х

- : без EMC фильтра;
F: с EMC фильтром;
→ A: Непостоянного действия (50% раб. цикл);
→ C: встроенный кабель питания (Рис.1-4);
→ P: разъем для кабеля питания (Рис. 6 и 7);
→ V: резьбовое соединение (Рис. 8);
→ T: Соединение с разъемом Ø 4 (Рис. 8);
→ L: Выход(ы) сбоку (Рис. 1 и 3);
→ S: Выход(ы) снизу (Рис. 2 и 4);
→ 1: Один контакт (выход);
→ 2: Два контакта (выхода);

Например: TC2LVPAF - это трансформатор серии TC непостоянного действия имеет 2 боковых выхода, резьбовое соединение высоковольтного кабеля, без встроенного кабеля питания (поставляется отдельно), со встроенным EMC фильтром.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Трансформаторы серии TD отличаются от серии TC более компактными габаритами. На Рис. 1-4 показаны основные размеры обеих серий трансформаторов.
Для крепления трансформаторов используются винты М4 или М5 (в трансформаторах серии TC овальные отверстия позволяют изменять крепежное расстояние от 57 до 64 мм).

TC1L – TC2L




Рис. 1

TC1S – TC2S




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

СОЕДИНЕНИЯ

Данные трансформаторы могут использоваться с контроллерами Brahma, которые могут устанавливаться непосредственно на трансформатор при помощи винтов M4x45, как показано на Рис. 5.

Все трансформаторы могут поставляться как со встроенным кабелем питания, так и с разъемом для него. На Рис.6-7 показаны размеры трансформаторов с разъемом для кабеля питания (с боковыми выходами).




Рис. 5

TC




Рис. 6

TD




Рис. 7

Соединение высоковольтного кабеля осуществляется внутри изолятора и доступно в 2 вариантах: резьбовое соединение, или соединение разъемом $\varnothing 4$ мм, как показано на Рис.8. Все разъемы, включая разъемы с кабелем доступны к заказу по запросу.




Рис. 8

УСТАНОВКА



- ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
- Подключайте и отключайте трансформатор только после отключения питания.
- Установка производится в соответствии с национальными и Европейскими стандартами (напр. EN60355-1 / EN50165) по электрической безопасности.
- Установка должна обеспечивать соединение корпуса клапана с землей для обеспечения защиты от удара током (EN60335-1).
- Трансформатор устанавливается в любом положении.
- Не располагайте высоковольтные кабели рядом с другими кабелями.
- Обеспечьте уровень защиты соответствующей данной установке.